

SASEY® 沙逊® 上海沙逊钟表有限公司 地址：上海市真南路822弄129号1号楼311-313 电话:021-52410333、52410222 传真:021-52418077 E-mail:shaxun@sasey.com.cn 邮编:200333	SASEY® 沙逊® ZS-1E/F/G/H/P/R/T/V SDM-3E/F/G/H 沙逊专业电子秒表 使用说明书 WWW.SASEY.COM.CN 上海沙逊钟表有限公司 SASEY2015® CE	使用说明书 欢迎您使用沙逊系列专业电子秒表。上海沙逊钟表有限公司作为专业运动计时仪器制造公司，其设计及制造均符合严格的内部规范和国家级质量标准。 操作本机以前，请先阅读本书并留存，以备将来参考之用。	简介 沙逊专业运动计时电子秒表,采用一个 CMOS 微型电脑,具有秒表、倒数计时、节拍器、时钟及多个定闹呼叫等功能。其秒表部分，可按不同型号记忆重读 10 - 100 个分段时间信息。采用三排大屏幕液晶显示器,显示功能完善,使用方便,是体育比赛和训练的专用计时器，也适用于文教、科研、军事和工业生产等方面。 -1-	第一章 基本功能 1.1 秒表功能 • 最长计时时间为9小时59分99.99秒,具有1/100秒读数。 • 上排显示各个分段时间。 • 中排显示各个分段时间的总和。 • 下排显示秒表整个运走时间。 • 记忆重显分段时间 ZS-1H/R/V SDM-3H能重显100段 ZS-1G/P/T SDM-3G能重显60段 ZS-1F SDM-3F能重显30段 ZS-1E SDM-3E能重显10段 • 分段计时一次击发,即按一下S2实现分段计时,同时开始下一个分段的启动。 -2-	• 带有段数指示。 • 显示最快、最慢和平均部分分段时间。 1.2 倒数计时功能 • 最长设定时间为10小时。 • 上显示设定的时间。 • 中排显示正在倒数的时间。 • 下排显示定时计数的圈数。 • 有暂停30秒倒数计数。30秒暂停不占用倒数计时时间。并保持原来倒数计时状态。 1.3 节拍器 • 可予置频率从每分10拍到每分320拍的节拍。 • 显示节拍的频率,计节拍次数和全部时间。 -3-	1.4 时钟功能 • 上排显示星期、定闹状态的开或关。 • 中排显示月、日、年。 • 下排显示时、分、秒。 • 12/24小时制选择。 1.5 定闹呼叫 • 可任意设定四个定闹时间,提醒呼叫。 • 闹响节拍：3拍/秒，闹响时间持续15秒。 第二章 使用方法 2.1 按钮的作用 S1启动/停止、调整 S2分段、复零、选择 S3重显、暂停30秒倒数计时 S4功能转换 -4-	操作按钮示意图 S2 S3 S1 00 0:00 00.00 0:00 00.00 0:00 00.00 S4 ZS-1P/R SDM-3E/F/G/H型 S2 S1 00 0:00 00.00 0:00 00.00 0:00 00.00 S3 S4 ZS-1E/F/G/H型 S2 S3 S1 00 0:00 00.00 0:00 00.00 0:00 00.00 S3 S4 ZS-1T/V型
--	--	---	---	--	---	--	--

-5-